

## DEPARTEMENT DE QUALITÉ

# CONNEXION MEUBLE CADIZ

L'installation électrique du meuble Cadiz est dissimulée dans une fente du côté droit du meuble. Cette fente est recouverte d'une bande afin que les câbles soient cachés et collectés.



Pour remplacer un composant de l'ensemble électrique, procédez comme suit:

1. Retirez les tiroirs
2. Retirez la bande qui cache le câblage. La bande n'est pas coincée mais simplement verrouillée dans la fente.
3. Déconnectez le composant (tous les composants ont des connecteurs pour se connecter / déconnecter facilement):



- a. **Bandeau LED:** retirez le diffuseur en caoutchouc de la cloison où se trouve le bandeau à LED, détachez le bandeau à LED du profil et retirez la fiche à l'extrémité du panneau.  
 Placez la nouvelle LED de la même manière. Connectez les fiches et placez les bornes couvrant le câblage.



## DEPARTEMENT DE QUALITÉ

# CONNEXION MEUBLE CADIZ

- b. Capteur Swicht: retirez les vis qui retiennent le boîtier du capteur, insérez le nouveau capteur et fixez-le à l'aide des vis. Connectez les fiches et placez les bornes couvrant le câblage.



- c. Transformateur: Retirez les vis qui retiennent le transformateur, placez le nouveau transformateur et fixez-le avec les vis. Connectez les fiches et placez les bornes couvrant le câblage.

